



BOOST

RICETRASMETTITORE PMR446

- 8 canali PMR446
- Funzione Monitor
- Avviso batteria in esaurimento
- Funzione risparmio batteria
- Annuncio vocale (in inglese)
- Funzione di chiamata
- Funzione chiamata di Emergenza
- Ricezione radio FMW
- Ampia autonomia con la batteria in dotazione
- Programmazione da PC per:
 - Toni Sub-audio (50 CTCSS/83 DCS)
 - Abilitazione funzione scansione
 - Abilitazione funzione VOX
 - Livello soglia squelch
 - Blocco TX con canale occupato
 - Esclusione annuncio vocale
 - Esclusione beep tasti.

Fornito con: pacco batterie al Litio da 7,4V/1800mAh, caricabatterie, clip da cintura e manuale d'uso in italiano e inglese.

Boost - Ricetrasmittitore PMR446

Ref. 7200002

Accessori opzionali

PB-6	Pacco Batteria al Litio da 7,4V/1800mAh	7205123
CB-6	Caricabatteria da tavolo	7205124
AM-6	Alimentatore da parete	7205125
KEP-200EK	Auricolare	7205015
MEP-409KL	Microfono-auricolare ad aria	7205011
PX-20	Microfono-auricolare ad archetto	7205010
PX-22	Microfono-altoparlante	7205012
X-17K PLUS	Laringofono/auricolare	7205077
CP-6	Cavo di programmazione	7205128
CS-02	Custodia in nylon con spillacci	7205120

Specifiche tecniche

Frequenza	446,00625 - 446,09375MHz
Canali	8
Modulazione	(FM)
Temperatura operativa	-10°C ~ 55°C
Tensione	7.4V
Assorbimento in modo attesa	Circa 25mA (con risparmio energia attivo)
Dimensione/ Peso	139 (A) x 62(L) x 41(P) / 266g (Circa)
Tolleranza frequenza	±3ppm
Potenza uscita	≤500mW erp
Assorbimento TX	≤700mA
Massima deviazione di frequenza	l±2.5
Sensibilità	<-122dB (12dB, S/N)
Soglia squelch	≤-128 dBm
Potenza audio	≥500mW
Assorbimento RX	≤500mA
Distorsione audio	<5%
Reiezione intermodulazione	≥60dB