

## DIGITAL WORK

Ref. 07200060

### RICETRASMETTITORE PMR446 ANALOGICO/DIGITALE

- Gamma Frequenze: analogico: 446.00625 ~ 446.09375 MHz  
digitale: 446.103125 ~ 446.196875 MHz
- 50 codici CTCSS/104 codici DTCS/DTMF (banda analogica)
- Annuncio vocale del numero del canale (in inglese)
- Ampia autonomia operativa con la batteria agli ioni di litio da 7.4V/1800mAh in dotazione
- Voice Encryption
- Chiamate di emergenza
- Scansione canale prioritario
- Standard digitale DPMR
- Funzione Monitor
- Radio FM
- 16 canali
- Funzione risparmio batteria
- Avviso batteria in esaurimento
- Programmabile da PC

Fornito con: pacco batterie al Litio da 7,4V/1800mAh, caricabatterie, clip da cintura e manuale d'uso in italiano e inglese.



### Specifiche tecniche

Frequenza	analogico: 446.00625 ~ 446.09375 MHz digitale: 446.103125 ~ 446.196875 MHz
Canali	analogico: 8 + 8 / digitale: 16
Spaziatura Canali	analogico: 12.5 kHz / digitale: 6.25 kHz
Modulazione	(FM)
Temperatura operativa	-10°C ~ +55°C
Tensione	7.4V
Assorbimento (Power Save)	circa 25mA
Dimensioni (A x L x P)	132 x 63 x 40 mm
<b>Transmettitore</b>	
Tolleranza di frequenza	±3ppm
Potenza in uscita	500 mW
Corrente	≤ 500mA
Deviazione frequenza max	±2.5
Distorsione audio	<6%
<b>Ricevitore</b>	
Sensibilità	<0.25uV (12dB, S/N)
Sensibilità dello Squelch	≤0.16uV
Power audio	≥800mW
Corrente	≤300mA
Distorsione audio	<6%
Reiezione intermodulazione	≥55dB