



SKUBA

Ref. 07200050

RICETRASMETTITORE PMR446

Apparato impermeabile a livello IP67, ha superato i severi test MIL-STD-810-C, D, E & F, per la resistenza agli urti e a condizioni ambientali particolari. La batteria a lunga autonomia operativa e la funzione compander per il miglioramento della qualità audio, fanno dello Skuba, un ricetrasmittitore portatile adatto ad un'ampia gamma d'utilizzo, persino nelle condizioni più estreme.

- Impermeabile IP67, immersione fino ad 1 m di profondità per 30 minuti.
- Robustezza a norme MIL-STD-810-C, D, E & F.
- Batteria a lunga autonomia.
- Programmabile da PC (con software opzionale)
- 8 Canali
- Funzioni impostabili da menu:
 - 73 codici CTCSS e 208 codici DTCS
 - scansione canali
 - blocco tastiera
 - funzione VOX
 - compressore audio
 - livello squelch
 - roger beep
 - 5 suonerie di chiamata
 - dual Watch
 - funzione BCLO
- Pacco batterie agli ioni di litio e caricabatterie in dotazione.

Fornito con: pacco batteria Li-ion 7,4V/2200mAh; caricabatteria, adattatore rete, clip da cintura e manuale d'uso italiano/inglese.

Accessori opzionali

PB-003	Batteria 7,4V-2200mAh	Ref. 07205110
CB-003	Caricabatteria da tavolo	Ref. 07205114
PA-003	Presa per accendisigari	Ref. 07205113
MA-003	Microfono/auricolare	Ref. 07205112
MF-003	Microfono/Altoparlante	Ref. 07205116
CP-003	Cavo di programmazione	Ref. 07205111
AN-003	Antenna 430/450MHz	Ref. 07500000

Specifiche tecniche

Frequenza	446.00625 ~ 446.09375 MHz
Canali	8 + 8 canali
Modulazione	11KΦF3E
Temperatura operativa	-20°C ~ +60°C
Tensione	7,4V
Alimentazione	Pacco Batterie agli Ioni di litio 7,4V-2200mAh
Assorbimento (Power Save)	≤ 54 mAh
Dimensione	116 × 57 × 39 mm
Potenza in uscita	500 mW
Sensibilità	< 0.2 μV (12dB SINAD)
Uscita audio	≥ 1W con carico di 8 Ohm/with 8 Ohm load